

VERSA-MCU

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Модуль **VERSA-MCU** позволяет расширить ПКП VERSA беспроводными извещателями 433 МГц. С его помощью любой ПКП серии VERSA может быть расширен на 30 извещателей. Благодаря небольшому размеру модуль **VERSA-MCU** можно легко установить на выбранном месте.

- поддержка до 30 извещателей системы **MICRA**
- поддержка брелоков 433 МГц
- настройка контроллера с помощью клавиатуры или ПО **DLOADX**
- обновление микропрограммы без необходимости демонтажа устройства
- компактный корпус



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число поддерживаемых радиобрелоков	30
Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	24 мА
Максимальное потребление тока	29 мА
Вес	30 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Число поддерживаемых беспроводных извещателей	30
Поддерживаемые брелоки	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Поддерживаемые беспроводные извещатели	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Рабочая частота брелоков и беспроводных извещателей	433 МГц