

Оновити версію та встановлювати вказаний нижче патч необхідно і на серверному ПК і на клієнтському ПК програми U-Prox IP.

I.

Патч для роботи із USB зчитувачами U-Prox Desktop **для версії 3.024.5447 ПЗ U-Prox IP**

- знайдіть в даному архіві, або завантажити:

- для платної версії ПЗ U-Prox IP - UProxIP.3.024.5447.Commercial.Patch.DesktopReader
<http://82.207.116.5:8080/upload/UProxIP.3.024.5447.Commercial.Patch.DesktopReader.rar>

- для FREE версії ПЗ U-Prox IP - UProxIP.3.024.5447.Freeware.cs.Patch.DesktopReader
<http://82.207.116.5:8080/upload/UProxIP.3.024.5447.Freeware.cs.Patch.DesktopReader.rar>

пароль на архіви - 123456

1. зупинити службу "Сервіс обладнання U-Prox IP"
- "панель керування" - "адміністрування" - "служби"
2. завантажити та розпакувати вміст архіву в окремий каталог на жорсткому диску
3. із каталога програми, по замовчанню - "C:\Program Files (x86)\A2SoftIn\UProxIP\"
зробити резервну копію файлів
AcsDeviceDrivers7lud.bpl
UProxIP.exe
4. скопіювати та замінити файлами із пункту 2 оригінальні файли в каталозі програми
5. встановити USB драйвера та підключити USB зчитувач
- драйвери є на інсталяційному диску, також є на сайті
- для Win10 - драйвери вже є в системі (або завантажити альтернативні для Win8 із нашого сайту)
6. запустити службу "Сервіс обладнання U-Prox IP", та програму, перевірити роботу
вибравши "<Настільний зчитувач - USB>" ("<Настільний зчитувач - COM...>")
7.
 - а) зчитувач при підключенні моргає зеленим, при переході в реєстрацію горить зеленим - стара модифікація зчитувача
 - б) зчитувач при підключенні та при переході в реєстрацію горить червоним - нова модифікація зчитувача

II.

Конфігуратор для персоніфікації Mifare карток для даного USB зчитувача U-Prox Desktop, що вироблений від червня 2017р.
(файл - mifare9600.exe)

- знайдіть в даному архіві, або завантажте за посиланнями конфігуратор для U-Prox Desktop

<http://82.207.116.5:8080/upload/mifare9600.exe>

III.


(можете пропустити - якщо у вас вже вказана версія, дивіться пункт II, конфігуратор відображає версія)

Якщо необхідно оновити мікропрограму зчитувача U-Prox Desktop - знайдіть в даному архіві, або завантажте за посиланнями мікропрограму та утиліту для оновлення


Мікропрограма (версія мікропрограми - 9.51):
<http://82.207.116.5:8080/upload/ble951.bin>

Утиліта:
<http://82.207.116.5:8080/upload/FirmwareUploader.exe>

1. Підключіть зчитувач до USB порту
2. В диспетчері пристроїв знайдіть номер COM-порту з назвою CP210x що відповідає зчитувачу




3. Запустіть програму FirmwareUploader.exe з додатковими привілеями



4. Заповніть поля програми як вказано на схемі (порт має відповідати номеру із дерева пристроїв)

- поле Baud Rate - 9600
- поле Id - залишити Host
- вказати шлях до мікропрограми - натиснувши кнопку Browse та вказати файл **ble951.bin** далі натиснути Upload, дочекатися завершення оновлення, та рестарту зчитувача



5. Після рестарту зчитувач знову світиться червоним - та готовий до використання.