

Таймер універсальний

1. Призначення та конструкція

- Таймер використовується для формування певного часового проміжку, у діапазоні 0,3...30 секунд, незалежно від тривалості імпульсу керування.
- Для запуску та керування різноманітним обладнанням, наприклад, електромеханічними замками, освітленням, сиренами та ін.
- Запуск Таймера здійснюється від замикання, розмикання зовнішніх контактів (кнопок, перемикачів, датчиків, сенсорів...) або подачею живлення.
- Керування навантаженням здійснюється за допомогою перемикаючих ізолюваних контактів реле.
- Клеми забезпечують підключення зовнішніх проводів із площею поперечного перерізу від 0,32 мм² до 1,5 мм².

2. Технічні характеристики

- Номінальна напруга живлення постійного струму 12В
- Діапазон напруги живлення постійного струму 10...14В
- Споживаний струм, під час очікування, не більше 20мА
- Споживаний струм, під час спрацювання реле, не більше 50мА
- Контакти реле (для активного навантаження) 250В 10А
- Габаритні розміри, не більше 17х58х24мм
- Вага, не більше 22 г
- Діапазон робочих температур -25 до +70 °С

3. Підключення

