

## У комплекті

MCB1-S – 1 шт



## Індикація

Індикація	Статус
Блимає швидко (2-3 рази/сек)	Режим smart-конфігурації
Блимає швидко кілька разів, потім пауза	Режим конфігурації AP (точка доступу)
Блимає швидко, потім повільно та вимикається	Режим конфігурації успішно завершено
Блимає повільно (1 раз/сек)	Невдала спроба підключитися до мережі
ON	Реле увімкнено
OFF	Реле вимкнено

### Скидання у режим smart-конфігурації

- Натисніть та тримайте кнопку Reset (ON/OFF) 6 сек аж поки LED не почне швидко блимати. Не тримайте кнопку довше за 10 сек, інакше пристрій перейде до режиму AP конфігурації

### Скидання у режим AP-конфігурації

- Натисніть та тримайте кнопку протягом 10 с, допоки LED не почне блимати серіями (швидко-пауза)

## Підготовка додатку

- Проскануйте потрібний QR-код або знайдіть та завантажте мобільний додаток Broadlink з Google Play або App Store
- Відкрийте додаток, створіть обліковий запис та дотримуйтесь підказок у додатку



### УВАГА!

- Переконайтеся, що ваш телефон під'єднаний до Wi-Fi мережі 2,4 ГГц (Wi-Fi 5 ГГц не підтримується)
- Wi-Fi пароль має бути не довшим за 32 символи та не повинен мати спеціальні символи, що відсутні на стандартній клавіатурі.

## Додавання пристрою



Переконайтеся, що пристрій у режимі конфігурації



УВАГА!

Потрібен професійний монтаж  
Вимкніть напругу перед монтажем

- Увімкніть пристрій. Якщо це перша конфігурація, автоматично увімкнеться режим Smart-конфігурації, якщо ні – натисніть Reset на 6 сек.
- Коли пристрій у режимі Smart-конфігурації, дотримуйтесь підказок у додатку, назвіть пристрій та оберіть кімнату
- Якщо smart-конфігурація не спрацювала, спробуйте AP-конфігурацію (точка доступу).




Додаток Broadlink для Android (Google)



Додаток Broadlink для iOS (Apple)

## «Нульова конфігурація»

Технологія FastCon підтримує так звану «нульову конфігурацію»



- Перший FastCon пристрій має бути сконфігуровано як завжди (див. **Додати пристрій**)
- Коли ви будете додавати інші пристрої, вони будуть автоматично додані та з'являться у вашому додатку. Дотримуйтесь підказок у додатку.

## Працює з Google/Alexa/IFTTT

- Переконайтеся, що пристрій може керуватися зза меж локальної мережі (напр. 4G)
- У відповідному додатку (Google/Alexa/IFTTT) дозвольте провайдера/сервіс Broadlink, під'єднайте ваш обліковий запис та знайдіть ваші пристрої

### УВАГА!

- Якщо ваш Broadlink пристрій було перезавантажено, вам потрібно зробити вищевказане ще раз
- Не всі регіони та не всі мови підтримуються, це залежить від інших постачальників послуг
- Ви можете знайти доступні голосові команди у мобільному додатку

## FAQ/Питання

### 1.Що мені робити, якщо я не можу налаштувати пристрій?

- Переконайтеся, що ваша WiFi мережа повністю відповідає вимогам у розділі **Підготовка додатку**
- Переконайтеся, що ваш домашній роутер не є перевантаженим мережевими пристроями (якщо їх більше ніж 15-20, то можуть бути проблеми з під'єднанням)
- Спробуйте режим конфігурації AP

### 2.Чи зможуть інші під'єднатися до моїх пристроїв?

- Тільки авторизований користувач (що має логін та пароль до вашого облікового запису) може мати доступ до встановлених пристроїв

## Важливі повідомлення

- Цей продукт може використовуватися тільки у сухих приміщеннях з температурою вище 0° по Цельсію.

### Відповідність стандартам

- Цей продукт відповідає вимогам стандартів IEEE 802.11b та 802.11g
- Цей продукт не може створювати завади для інших пристроїв та, з іншого боку, витримує завади від інших пристроїв, які не можуть привести до небажаних наслідків



## Wi-Fi реле MCB1-S

«сухий контакт»  
(220 В, комутація до 10 А)

Коротка інструкція

<https://broadlink.com.ua/>

+380 96 046 36 63

+380 95 046 36 63

+380 63 046 36 63